

AZH
HERMETIKUS
ALKONYKAPCSOLÓ



5 10 0 8 3 1 2 15 9 1 0 1 0

Rendeltetés

Az AZH alkonykapcsoló rendelése: az utcák, terek, kirakatok, reklámok és más objektumok megvilágításának bekapcsolása alkonyatkor, és annak kikapcsolása hajnalban.

Működés

Helyezzük az alkonykapcsolót olyan helyre, ahol folyamatosan éri természetes fény, amely változásának hatására a kapcsoló be/ki fogja kapcsolni a megvilágítást. Pótméter segítségével állítsuk be a megvilágítás bekapcsolásának idejét. A „hold” ☾ irányába való tekeréssel késleltethetjük, a „nap” ☀ irányába való tekeréssel előre hozhatjuk a bekapcsolást. Az automata bekapcsolást késleltető berendezése segít kiküszöbölni az alkonykapcsolóra ható különféle zavaró tényezőket (pl. atmoszférikus kisülések).

Bekötés

1. Rögzítsük az alkonykapcsolót függőlegesen (vezetékekkel lefelé)
2. csavar segítségével, mesterséges fényrel nem megvilágított helyre.
2. Feszültségmentesítsük a hálózatot.

3. Csatlakoztassuk a vezetékeket a kapcsolási rajz szerint a hermetikus bekötődobozban.
4. Távolítsuk el a pótméter védő gumidugót.
5. Lapos csavarhúzóval (4 mm) állítsuk be a bekapcsolási küszöböt.
6. Az idő beállítása után helyezzük vissza gumidugót.

Nagyobb teljesítmény esetén használjunk kontaktort.

Műszaki adatok

tápfeszültség	230V AC
terhelés	10A
mérési tartomány	2÷1000Lx
kapcsolási küszöb	kb. 7Lx
histerézis	kb. 15Lx
bekapcsolási késleltetés	1÷15sec
kikapcsolási késleltetés	10÷30sec
áramfelvétel	0,56W
a vezeték hossza	3×0,75mm, l=0,8m
üzemhőmérséklet	-25÷50°C
méret	50×67×26mm
szereghetőség	2 db csavar
védelemfokozat	IP65

Kapcsolási rajz

